4. Electrical Parts List

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
P001	**AK92-00523A**	**ASSY PCB-MAIN;DVD-HD745/XEV,MAIN ASS**	**CIS Only**
	AK92-00502A	**ASSY PCB-MAIN;DVD-HD745,MAIN PCB ASS**	**Other Only**
AC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC10	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC11	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC12	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC14	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC23	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC24	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC25	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC26	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC27	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC28	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC29	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC3	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
AC30	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC31	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC32	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC33	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC34	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC35	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC36	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC37	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC38	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC39	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC40	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC41	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC9	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AD1	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD10	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD2	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD3	0401-000008	DIODE-SWITCHING;DAN217,80V,100MA,SOT-23,	
AD4	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD5	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD6	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD7	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD8	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD9	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AE1	2401-000438	C-AL;10UF,20%,25V,GP,-,5X11,5	
AE10	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE11	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE12	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE13	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE14	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE15	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE16	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE17	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE18	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE19	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE2	2401-000302	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
AE20	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE21	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE22	2401-000010	C-AL;220uF,20%,16V,GP,-,6.3x11mm,2.	
AE3	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE30	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AE31	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AE32	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AE33	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AE4	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE5	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE6	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
AE7	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
AE8	2401-000010	C-AL;220uF,20%,16V,GP,-,6.3x11mm,2.	
AE9	2401-000010	C-AL;220uF,20%,16V,GP,-,6.3x11mm,2.	
AHC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AHC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AHE10	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
AHE20	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
AHIC1	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
AHR1	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AHR2	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AHR5	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AHR6	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AIC1	1002-001401	IC-D/A CONVERTER;DSD1608,24Bit,TQFP,52P,	
AIC2	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
AIC3	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
AIC4	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
AIC5	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
AJACK1	3722-002200	JACK-PIN;6P,NI,RED/WHT/BLK,ANGLE	
AJR1	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	CIS Only
AJR2	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	CIS Only
AQ10	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ11	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ12	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
AQ13	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
AQ14	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
AQ15	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
AQ16	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ19	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ22	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ25	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ29	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ30	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
AQ31	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
AQ7	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
AQ8	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
AQ9	0501-000002	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150MW,SOT-23,	
AR1	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR10	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR11	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR12	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR13	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR14	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR17	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR18	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR19	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR2	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR20	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR21	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR22	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR23	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR24	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR25	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR26	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR27	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR28	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	

This Document can not be used without Samsung's authorization.

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
AR3	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR35	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR36	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR39	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR4	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR40	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR41	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR42	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR43	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR44	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR45	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR46	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR47	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR48	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR49	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR5	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
AR50	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR51	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR52	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR53	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR54	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR55	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR56	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR57	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR58	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR59	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR6	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR60	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR61	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR62	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR63	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR64	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR65	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR66	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR67	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR68	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR69	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR7	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR70	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR71	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR72	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR8	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR81	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR82	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR83	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR84	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR85	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR86	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR87	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR88	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR89	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR9	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR90	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
C017	6046-001007	STAND OFF;M3,L5,NI PLT,SUM24L,#4-40	
DC14	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DCN1	3708-001696	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;24P,1MM,STRAIGHT,S	
DCN2	3708-001266	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;11P,1MM,STRAIGHT,S	
DOE1	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
DOIC1	AH14-10004R	IC;M74HCU04,SOP,TAPE 14P	
DOIC2	3707-001060	CONNECTOR-OPTICAL;PLUG,GP1FA550TZ,6DB,2.	
DOL1-1	2901-001273	FILTER-EMI SMD;50V,2A,-,220pF,3.2x1.6x0.	
DOL2	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
DOL3	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
DQ1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DQ2	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DQ3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
DR1	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR100	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR2	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR3	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR4	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR5	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR6	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR61	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR7	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR71	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DVI_CO	3701-001221	CONNECTOR-DSUB;24P+5C,3R,FEMALE,ANGLE,AU	
DVJ1	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DVJ2	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FC1	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
FC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC11	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
FC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC2	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
FC3	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
FC5	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
FC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC9	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
FE1	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
FE2	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
FE3	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
FIC1	1003-001735	IC-MOTOR DRIVER;FAN8026G3,SSOPH,28P,18.4	
FL1	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
FMC23	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
FMC24	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
FMC25	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
FMC27	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FMC28	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
FMC29	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
FMC30	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
FMC31	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
FMC32	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
FMC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FMCON1	3708-001165	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;6P,1.25MM,STRAIGHT	
FMD10	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP	
FMD7	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
FMD9	0403-000551	DIODE-ZENER;MTZ3.9B,3.89-4.16V,500MW,DO-	
FME10	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
FME7	2401-002438	C-AL;47uF,20%,50V,WT,TP,6.3x11,5	
FME8	2401-002438	C-AL;47uF,20%,50V,WT,TP,6.3x11,5	
FME9	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
FMEYE	0609-001198	MODULE REMOCON;VERTICAL,19MM,TR	
FMIC1	AK09-00040B	IC MICOM;GM581C2020,DVD-HD841,64PIN,2.7	
FMIC7	1203-001252	IC-VOL. DETECTOR;7545,TO-92,3P,-,PLASTIC	
FMQ1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
FMQ54	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
FMR07	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR071	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR072	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR1	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR10	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR11	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR16	2001-000027	R-CARBON;100OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
FMR17	2001-000027	R-CARBON;100OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
FMR19	2007-000083	R-CHIP;3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR191	2007-000082	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR2	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR20	2007-000083	R-CHIP;3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR201	2007-000123	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR21	2007-000083	R-CHIP;3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR22	2007-000083	R-CHIP;3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
FMR23	2007-000083	R-CHIP;3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR24	2007-000083	R-CHIP;3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR25	2007-000083	R-CHIP;3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR28	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR281	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR3	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR4	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR5	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR53	2007-000539	R-CHIP;200ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR531	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR54	2007-000539	R-CHIP;200ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR541	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR56	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR57	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR58	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR59	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR6	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMR9	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FMSW1	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
FMY1	2802-001094	RESONATOR-CERAMIC;4.0MHz,0.5%,TP,8x3x5.5	
FR1	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR10	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR11	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR13	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR15	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR16	2007-007277	R-CHIP;392ohm,1%,1/10W,TP,1608	
FR19	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR2	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR21	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR22	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR23	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR24	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR25	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR26	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR28	2007-007277	R-CHIP;392ohm,1%,1/10W,TP,1608	
FR3	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR30	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR31	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR32	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR33	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR34	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR35	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR36	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR37	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR39	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR4	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR41	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR42	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR43	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR44	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR45	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR46	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
FR5	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR7	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR8	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR9	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
HC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC14	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC15	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC3	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
HE2	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
HE3	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
HE4	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
HE5	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
HE6	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
HIC1	1204-002313	IC-VIDEO PROCESS;ZR36721,PQFP,80P,14x20m	
HL1	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL10	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL11	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL12	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL13	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL14	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL15	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL16	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL17	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL18	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
HL19	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
HL2	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL20	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
HL21	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
HL3	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL4	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL5	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL6	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL7	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL8	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HL9	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HQ1	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
HR10	2007-007277	R-CHIP;392ohm,1%,1/10W,TP,1608	
HR11	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
HR12	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
HR15	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR18	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR20	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR21	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR3	2007-007277	R-CHIP;392ohm,1%,1/10W,TP,1608	
HR31	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR32	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR33	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR35	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR36	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR37	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR38	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR39	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR40	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR43	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
HR6	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
HR7	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
HR8	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
HR9	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
JR1	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JR10	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JR2	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JR3	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JR4	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JR5	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JR6	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JR7	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JR8	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JR9	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
PBR11	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
PBS01	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
PC1	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
PC11	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
PC12	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
PC15	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
PC3	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
PC4	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
PC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PCD01	2201-000963	C-CERAMIC,DISC;1NF,20%,400V,Y5U,TP,9.5X6	
PCD02	2201-000963	C-CERAMIC,DISC;1NF,20%,400V,Y5U,TP,9.5X6	
PCD11	2305-001029	C-FILM,LEAD-PEF;10nF,10%,630V,TP,12x9x12	
PCD12	2201-000129	C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,1KV,Y5P,TP,7X4M	
PCF01	2305-001021	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,20%,275V,TP,17.5x7	
PCF02	2305-001021	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,20%,275V,TP,17.5x7	
PCF11	2401-002608	C-AL;33uF,20%,35V,GP,TP,5x11,5	
PCF20	2201-000379	C-CERAMIC,DISC;22NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,9	
PCNS2	3711-000178	CONNECTOR-HEADER;1WALL,2P,1R,3.96mm,STRA	
PCS32	2301-000129	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3	
PDD35	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP	
PDF13	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP	
PDL51	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
PDL55	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
PDS01	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
PDS02	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
PDS03	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
PDS04	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
PDS11	0402-000012	DIODE-RECTIFIER;UF4007,1KV,1A,DO-41,TP	
PDS31	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP	
PDS32	0402-001194	DIODE-RECTIFIER;SHG2D,200V,2A,-,TP	
PDS33	0402-001438	DIODE-RECTIFIER;SHK55-65,60V,3A,TO-220AC	
PDS34	0404-001180	DIODE-SCHOTTKY;SE55,45V,5000MA,TO-220A,B	
PDS36	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP	
PDS51	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
PDS52	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE10	2401-001874	C-AL;100uF,20%,25V,WT,TP,6.3x11,5	
PE3	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE4	2401-001874	C-AL;100uF,20%,25V,WT,TP,6.3x11,5	
PE6	2401-001874	C-AL;100uF,20%,25V,WT,TP,6.3x11,5	
PE9	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PEF12	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
PEF14	2401-002069	C-AL;33uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
PEF21	2401-000302	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
PEF22	2401-000302	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
PEF23	2401-000302	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
PER10	2401-001682	C-AL;82uF,20%,400V,GP,BK,22x25,10	
PES31	2401-000302	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
PES32	2401-000302	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
PES33	2401-003059	C-AL;1000UF,20%,16V,WT,TP,10X16,5	
PES34	2401-003480	C-AL;1000UF,20%,10V,LZ,TP,10X16MM,5	
PES35	2401-002438	C-AL;47uF,20%,50V,WT,TP,6.3x11,5	
PES36	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
PES37	2401-002594	C-AL;220uF,20%,16V,GP,TP,8x11.5,5	
PES51	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
PES52	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PES53	2401-000302	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
PES54	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
PES56	2401-000302	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
PES57	2401-000302	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
PES58	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
PES59	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
PFD01	3601-001123	FUSE-CARTRIDGE;250V,1.6A,TIME-LAG,CERAMI	
PIC01	1203-002651	IC-PWM CONTROLLER;ICE2B265,DIP,8P,9.52X6	
PIC2	1203-002779	IC-POSI.FIXED REG.;G952T63U,SOT-223,3P,6	
PICS1	0604-001028	PHOTO-COUPLER;TR,50-600%,250mW,DIP-4,ST	
PICS2	AC14-12006D	IC;KA431Z,TO-92,TAPING	
PICS3	1203-000122	IC-NEGA.FIXED REG.;7908,TO-220,3P,-,PLAS	
PICS4	1203-000293	IC-POSI.FIXED REG.;7808,TO-220,3P,-,PLAS	
PICS5	1203-002185	IC-POSI.FIXED REG.;3RD13,TO-220,4P,402MI	
PICS8	1203-002185	IC-POSI.FIXED REG.;3RD13,TO-220,4P,402MI	
PJP57	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
PL2	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
PL3	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
PLF34	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
PLS01	AC29-00003A	FILTER LINE NOISE;-,20mH MIN,-,-,-	
PLS31	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
PPS12	2006-000273	R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M	
PQL51	0504-000152	TR-DIGITAL;KSR2101,PNP,200mW,4.7K/4.7K,S	
PQL52	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
PQL55	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
PQL56	0504-000152	TR-DIGITAL;KSR2101,PNP,200mW,4.7K/4.7K,S	
PQL57	0504-000126	TR-DIGITAL;KSR1101,NPN,200mW,4.7K/4.7K,S	
PQL58	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
PQS55	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
PQS56	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
PQS57	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
PQS58	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
PR1	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PRC62	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PRD31	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PRD32	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PRF01	2002-000121	R-COMPOSITION;1Mohm,10%,1/2W,AA,TP,3.5x9	
PRF10	2006-000262	R-CEMENT;2.7ohm,10%,2W,CB,TP,7.5x11x20.	
PRF11	2001-000527	R-CARBON;22OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	Other Only
	2001-000708	R-CARBON;39OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	CIS Only
PRF17	2001-000527	R-CARBON;22OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PRF2	2001-000546	R-CARBON;270KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
PRF20	2003-000119	R-METAL OXIDE;0.68ohm,5%,2W,AE,TP,6x16mm	
PRF3	2001-000546	R-CARBON;270KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
PRF4	2001-000546	R-CARBON;270KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
PRIC2	1203-002779	IC-POSI.FIXED REG.;G952T63U,SOT-223,3P,6	
PRL51	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PRL52	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PRL55	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PRL56	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PRL57	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PRL58	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PRL61	2007-000023	R-CHIP;120ohm,5%,1/8W,TP,2012	
PRR1	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PRS13	2006-000273	R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M	
PRS31	2001-000440	R-CARBON;1OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PRS32	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PRS33	2007-000842	R-CHIP;3Kohm,1%,1/10W,TP,1608	
PRS34	2007-000491	R-CHIP;2.2KOHM,1%,1/10W,DA,TP,1608	
PRS54	2007-000491	R-CHIP;2.2KOHM,1%,1/10W,DA,TP,1608	
PRS55	2001-000855	R-CARBON;560OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
PTD1	AK26-00017A	TRANS SWITCHING;EE2622,DVD-HD745,-,FREE,	
PVA1	1405-000186	VARISTOR;470V,2500A,17.5x7.5mm,TP	
PZD11	0403-001318	DIODE-ZENER;MTZJ4.3B,4.17-4.43V,500MW,DO	
PZD22	0403-000752	DIODE-ZENER;MTZJ22C,21.08-22.17V,500MW,D	
PZS51	0403-000717	DIODE-ZENER;MTZJ5.1B,4.94-5.2V,500MW,DO-	
PZS52	0403-001211	DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.8-12.3V,500MW,DO-	
RC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC12	2203-001126	C-CER,CHIP;0.68nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC14	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC15	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC16	2203-000783	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
RC17	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC18	2203-001052	C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC19	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
RC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC20	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC21	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC22	2203-002041	C-CER,CHIP;0.47nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC23	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC24	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC25	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC28	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC29	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC30	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC31	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC32	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC33	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC34	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC35	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC36	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC37	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC6	2203-001103	C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC7	2203-001634	C-CER,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,1608,1.6m	
RC8	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
RC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RD1	0407-000116	DIODE-ARRAY;DAP202K,80V,100mA,CK2-3,SOT-	
RE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
RE2	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
RE5	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
RIC1	AK13-00005A	IC ASIC;SP3723DE0PM,EXINO2,64,5,+135,Q	
RL1	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
RL2	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
RL3	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
RL5	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
RQ1	0501-000279	TR-SMALL SIGNAL;KSA1182-Y,PNP,150mW,SOT-	
RQ2	0501-000279	TR-SMALL SIGNAL;KSA1182-Y,PNP,150mW,SOT-	
RR1	2007-000312	R-CHIP;10ohm,5%,1/4W,TP,3216	
RR10	2007-000234	R-CHIP;1.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR11	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR12	2007-000234	R-CHIP;1.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR13	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR14	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR15	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR16	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR17	2007-007549	R-CHIP;4.99Kohm,1%,1/10W,TP,1608	
RR18	2007-000052	R-CHIP;10Kohm,1%,1/10W,TP,1608	
RR2	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR20	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR3	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR4	2007-000312	R-CHIP;10ohm,5%,1/4W,TP,3216	
RR5	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR50	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR51	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR7	2007-000381	R-CHIP;13Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC14	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC15	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC16	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC17	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC18	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SAC19	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC20	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC21	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC22	2203-000280	C-CER,CHIP;0.01NF,0.5PF,50V,C0G,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
SAC3	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SAE1	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
SAE3	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
SAE5	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
SAE6	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
SAE7	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
SAIC1	1204-002288	IC-DECODER;SAA7893HL,LQFP,128P,20x14mm,P	
SAIC2	1105-001305	IC-DRAM;4S641632,1MX16X4BIT,TSOP,54P,4	
SAL1	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
SAL3	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
SAR10	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SAR11	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SAR12	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SAR13	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SAR14	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SAR15	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SAR16	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SAR17	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SAR19	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SAR20	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
SAR21	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SAR22	2007-000082	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAR23	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAR24	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAR25	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAR26	2007-000450	R-CHIP;180ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAR27	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAR28	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAR29	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAR30	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAR32	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAR33	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SAR35	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
SCC17	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
SCC18	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
SCC3	2203-000236	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SCC4	2203-000236	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SCE5	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
SCE6	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
SCJ1	3722-001359	JACK-SCART;21P-,SN,BLK,#20-28	
SCL1	2703-000125	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2012	
SCL2	2703-000125	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2012	
SCQ1	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
SCQ2	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
SCQ3	0501-000002	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150MW,SOT-23,	
SCQ4	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
SCQ5	0501-000002	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150MW,SOT-23,	
SCR02	2007-000120	R-CHIP;680ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SCR1	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SCR15	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SCR19	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SCR2	2007-000120	R-CHIP;680ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SCR20	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SCR3	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SCR35	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SCR36	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SCR37	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SCR38	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SCR39	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	

This Document can not be used without Samsung's authorization.

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
SCR4	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SE1	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
T6	0401-000008	DIODE-SWITCHING;DAN217,80V,100MA,SOT-23,	
T7	0401-000008	DIODE-SWITCHING;DAN217,80V,100MA,SOT-23,	
VC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC17	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC19	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC50	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
VE16	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
VE2	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
VE4	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
VE5	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
VE6	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
VE7	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
VE8	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
VFD1	AK07-00010A	VFD DISPLAY;DVD-E332,HNV-08SS53,GREEN,8G	
VIC1	1204-001978	IC-VIDEO PROCESS;LA73054,-,36P,-,SSOP,7V	
VIC2	AH14-10004T	IC-ANALOG M/PLEXER;MC14053BD,SOP,TAPE 16	
VIC3	1204-001748	IC-SELECTOR;MM1503XN,SOP,6P,63MIL,PLASTI	
VJACK1	3722-002097	JACK-PIN;7P+4P,Ni,BLK,ANGLE	
VL6	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
VQ4	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
VR29	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR30	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
VR31	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
VR33	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
VR34	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
VR35	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
VR36	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR38	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR4	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR41	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR43	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR44	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VRJ1	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
VRJ2	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
VRJ3	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
VRJ9	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC100	2203-000332	C-CER,CHIP;0.012NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC14	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC15	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC16	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC17	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC18	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC19	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC20	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC21	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC22	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC23	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC24	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC25	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC26	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC27	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC28	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC29	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
ZC3	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC30	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC31	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC32	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC33	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC34	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC37	2203-000426	C-CER,CHIP;0.018NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC39	2203-000426	C-CER,CHIP;0.018NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC40	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
ZC41	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC42	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC43	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC44	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC45	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC46	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC47	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC48	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC80	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC81	2203-000669	C-CER,CHIP;27nF,10%,25V,X7R,TP,1608,-	
ZC82	2203-000669	C-CER,CHIP;27nF,10%,25V,X7R,TP,1608,-	
ZC83	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC84	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
ZC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZE1	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
ZE2	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
ZE3	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
ZE5	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
ZE6	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
ZE7	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
ZE8	2401-002438	C-AL;47uF,20%,50V,WT,TP,6.3x11,5	
ZE9	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
ZIC1	1204-002307	IC-DECODER;ZR36778,PQFP,208P,28x28mm,PLA	
ZIC2	1105-001535	IC-DRAM;M12L128168A-7T,4X2MX16BIT,TSOP	
ZIC3	1107-001242	IC-FLASH MEMORY;39VF160,1Mx16,TSOP,48P,1	
ZIC4	0801-002701	IC-CMOS LOGIC;74VHCT125A,BUFFER,TSSOP,14	
ZIC5	1103-001204	IC-EEPROM;24C021,256x8,SOP,8P,5.13x3.95m	
ZIC5A	1103-001134	IC-EEPROM;24C040,512x8,SOP,8P,5.13x3.95m	
ZIC6	AH14-10004R	IC;M74HCU04,SOP,TAPE 14P	
ZL1	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL11	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL2	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL3	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL4	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL5	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
ZL6	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
ZL8	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
ZR10	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR100	3301-001309	BEAD-SMD;47ohm,1.6x0.8x0.8mm,500mA,TP,-	
ZR11	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR12	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR13	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR14	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR15	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR16	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR17	2007-007277	R-CHIP;392ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR18	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR19	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR2	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR20	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR21	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR22	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
ZR23	2011-000816	R-NET;100OHM,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP	
ZR24	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR27	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR28	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR3	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR30	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR31	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR32	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR33	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR4	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR46	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR47	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR48	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR49	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR50	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR51	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR52	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR53	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR54	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR60	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR61	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR62	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR63	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR64	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR65	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR66	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR67	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR70	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR71	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR72	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR73	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR74	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR76	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR77	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR78	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR79	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR8	3301-001309	BEAD-SMD;47ohm,1.6x0.8x0.8mm,500mA,TP,-	
ZR80	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR81	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR82	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR83	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR84	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR85	2007-000329	R-CHIP;11Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR86	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR89	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR9	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR90	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR91	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR92	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR93	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR94	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR95	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR96	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR97	2007-000779	R-CHIP;33ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR98	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR99	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZY1	2801-003554	CRYSTAL-UNIT;27MHz,10ppm,28-AAM,12pF,40o	
P005	**AK92-00446A**	**ASSY PCB-FRONT KEY;DVD-HD841,FRONT KEY A**	
FCON1	3708-001050	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;6P,1.25MM,ANGLE,SN	
FCON2	3711-000967	CONNECTOR-HEADER;BOX,4P,1R,2mm,ANGLE,SN	
FKEY1	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
FKEY2	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
FKEY3	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
FKEY4	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
FKR1	2001-000007	R-CARBON;3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
FKR2	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
FKR3	2001-000577	R-CARBON;2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
H254	3809-001410	FFC CABLE-FLAT;30V,80C,100MM,6P,1.25MM,U	
P006	**AK92-00447A**	**ASSY PCB-POWER KEY;DVD-HD841,POWER KEY A**	
C1	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
L100	AK39-00054A	LEAD CONNECTOR-ASS'Y;DVD-HD841,#1007,26,	
LED1	0601-001858	LED;INVERTER,BLUE,3mm,468nm,3.6x3.	
LED2	0601-001587	LED;ROUND,RED,3.1mm,635nm,3.8x5.2m	
TACK1	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	

This Document can not be used without Samsung's authorization.

MEMO